

Detektor AJ-02CDF



Použitie:

Spoločne detekuje a zistí odpočívacie zariadenia, vysielacie, skryté kamery vo vašom bezprostrednom okolí. Určený na rýchlu kontrolu obývacích priestorov, kancelárii, zasadačiek, hotelových izieb, motorových vozidiel,

Technické parametre Detektora AJ-02CDF :

- Pracovný rozsah: 100 kHz – 3000 MHz
- Rozmery: 13x42x86 mm
- Hmotnosť: cca 70 gramov
- Napájanie: 12V batéria model A23,V23GA,MN21,...
- Životnosť batérie: cca 1 rok
- Dosah detekcie: rádius cca 3 metre
- Detekcia vysielacia: akustický signál a prerušované svetlo červenej LED diódy

Postup pri vyhľadavani:

Vytiahneme anténu na max. dĺžku.

Detektor AJ-02CDF má dve tlačítka:

Zatlačíme tlačítko „**A**“ a držíme ho. LED dióda sa rozsvieti a po dobu stlačenia svieti neprerušovanou červenou farbou. Postupne kontrolujeme záujmový priestor a jednotlivé predmety v miestnosti. Anténu prikladáme na najmenšiu možnú vzdialenosť. V prípade, že dióda nezačne prerušovane blikať a neozýva sa akustický tón bzučiaka je objekt z najväčšou pravdepodobnosťou bez prítomnosti odposluchového vysielča, prípadne bezdrôtovej zamaskovanej kamery. Priestor kontrolujeme od zeme až po strop. Postupujeme systematicky.

V prípade, že sa ozve tón akustického bzučiaka a LED začne prerušovane blikať upriamime pozornosť na daný predmet. Na presnejšie dohľadanie teraz zatlačíme tlačítko „**B**“ . Detektor je menej citlivý, čo nám umožní presnejšie dohľadať zdroj signálu. Pri zatlačení tlačítka „**B**“ je dosah asi 5-10 cm. Vizualnou kontrolou dohľadáme vysielča.

Spracoval:

Ing. Igor Jakubek

www.spionproduct.com

info@spionproduct.com

skype: lentamente1

tel: +421 918 842 814

13.07.2011